




| 产品图片 | Features 产品特性 | Application 应用 |
|--|---|---|
|  DIP8  SMD8 | <ul style="list-style-type: none"> ● Contact Form 触点形式 2b ● Load Voltage 输出电压 400V ● Load Current 输出电流 0.12A ● Low Off-State Leakage Current 漏电流 10μA | <ul style="list-style-type: none"> ● Automatic Test Equipment 自动检测设备 ● Telephone Equipment 通信设备 ● Sensing Equipment 传感设备 ● Security Equipment 安全设备 ● I/O Modules I/O 模块 ● Modem 调制解调器 |

Type 种类


| Output rating 输出额定 | | Marking model 标 刻型号 | Part No. 订货型号 | |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Load voltage 负载电压 | Load current 负载电流 | | DIP 双列直插 | SMD 表面贴装 |
| 400V | 0.12A | BCW414 | BCW414 | BCW414A |

注：表示引脚类型的“A”未标刻在产品上，订货依据订货示例型号。


Dimensions 外形尺寸



Terminal Identification 引脚标识



Wiring Diagram 接线图



通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 18609177833

传 真：(0917)-6293969



PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD8/DIP8)

Technical parameters 技术参数 (Ambient Temperature 25°C)

I/O Absolute Maximum Ratings 输入输出电气参数最大值

| Item 项目 | | Symbol 符号 | BCW414 |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|
| Operating Temperature 工作温度 | | T _{OPR} | -40°C~+85°C |
| Storage Temperature 储存温度 | | T _{STG} | -40°C~+100°C |
| Input 输入 | Continuous LED Current 工作电流 | MAX. 最大值 | I _F 50mA |
| | Peak LED Current LED 峰值电流 (f=100Hz, Duty=1%) | MAX. 最大值 | I _{FP} 500mA |
| | LED Reverse Voltage 反向电压 | MAX. 最大值 | V _R 5V |
| | Input Power Dissipation 输入功耗 | MAX. 最大值 | P _{IN} 75mW |
| Output 输出 | Load Voltage 输出电压 | MAX. 最大值 | V _L 400V (AC peak or DC) |
| | Load Current 输出电流 | MAX. 最大值 | I _L 0.12A |
| | Peak Load Current 峰值输出电流 (1ms, 1shot) | MAX. 最大值 | I _{PEAK} 0.3A |
| | Output Power Dissipation 输出功耗 | MAX. 最大值 | P _{OUT} 500mW |
| Total Power Dissipation 总功耗 | | P _T | 550mW |
| I/O Breakdown Voltage 输入输出间隔离电压 | | V _{I/O} | 3750Vrms |

Electrical Specifications 输入输出电气参数

| Item 项目 | | | Symbol 符号 | BCW414 | Conditions 条件 |
|------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------|--------|---|
| Input 输入 | LED Forward Voltage 正向电压 | TYP. 典型值 | V _F | 1.2V | I _F =10mA |
| | | MAX. 最大值 | | 1.4V | |
| | Operation LED Current 接通电流 | TYP. 典型值 | I _{F ON} | 0.5mA | I _F =5mA, V _L =Rating |
| | | MAX. 最大值 | | 3mA | |
| Recovery LED Voltage 关断电压 | | MIN. 最小值 | V _{F OFF} | 0.5V | |
| Output 输出 | On-Resistance 导通电阻 | TYP. 典型值 | R _{ON} | 20Ω | I _F =0mA, I _L =50mA, within 1 sec. |
| | | MAX. 最大值 | | 50Ω | |
| | Off-State Leakage Current 漏电流 | MAX. 最大值 | I _{LEAK} | 10μA | I _F =5mA, V _L =Rating |
| | Output Capacitance 输出端容量 | TYP. 典型值 | C _{OUT} | 165pF | I _F =5mA, V _L =0V, f=1MHz |
| Timeparameters 时间参数 | Turn-On Time 接通时间 | TYP. 典型值 | T _{ON} | 0.02ms | I _F =5mA, I _L =50mA |
| | | MAX. 最大值 | | 1ms | |
| | Turn-Off Time 关断时间 | TYP. 典型值 | T _{OFF} | 0.5ms | |
| | | MAX. 最大值 | | 3ms | |
| I/O 输入输出 | I/O Insulation Resistance 绝缘电阻 | MIN. 最小值 | R _{I/O} | 1000MΩ | DC500V |
| | I/O Capacitance 隔离电容 | TYP. 典型值 | C _{I/O} | 0.8pF | f=1MHz |

通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300













电话：(0917)-6293969 18609177833

传 真：(0917)-6293969



PhotoMOS 光 MOS 继电器 (SMD8/DIP8)

Reference Data 参考数值 (BCW414)



通讯地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路385号众创广场11层1101.1102.1104室

生产地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 18609177833

传 真：(0917)-6293969